



TU418



Mando a distancia RF 18 canales

Arquitectura

Número de pulsadores	7
Montaje	Otro

Funciones

- Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
- Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
- Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria

Mandos e indicadores

- Con tecla de configuración

Conectividad

Protocolo vía radio	KNX vía radio
Modulación AM/FM	FM
Categoría receptores	2

Frecuencia

Frecuencia de transmisión	868 MHz
Radiofrecuencia de transmisión	868,3 MHz

Potencia

Potencia de transmisión vía radio	< 10 mW
-----------------------------------	---------

- Pequeño consumo energético

Endurancia

Transmisor duty cycle	1 %
-----------------------	-----

Alcance

Campo máximo	30 m en la vivienda / 100 m en espacio abierto
--------------	--

Batería

Vida útil de la batería [años]	~ 5
autonomía (en h.)	5 años
- Con 2 pilas de botón de litio de 3 V tipo: CR 2430	

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	16 mm
Altura del producto instalado	133,6 mm
Anchura del producto instalado	50,2 mm
Dimensiones(H A P)	133,6 x 50,2 x 16 mm

Gestión de iluminación LED

- Con LED de configuración
- Con LED de estado de emisión y de batería rojo/verde/naranja

Conexión

- Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP

Equipo

Cantidad canales de radio	18
- Con iluminación del portaetiqueta si se detecta movimiento o si se realiza una pulsación	
- Con conmutador de grupos de canales	

Utilizar

- con portaetiqueta

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0 45 °C
-------------------------------	---------