



### Mando a distancia, instalador

Control remoto infrarrojos para detectores de presencia EE815 / EE816, mando instalador.

EE807

#### Arquitectura

Número de pulsadores	18
----------------------	----

#### Configuración

Módulo	Mando a distancia
--------	-------------------

#### Compatibilidad

Regulación de sensibilidad	EE81x, TCC52x
----------------------------	---------------

#### Mandos e indicadores

- 3 áreas de configuración para el control, retardo a la desconexión, umbral de luminosidad
- 15 teclas con LED de estado integrado

#### Alcance

Campo máximo	3m
--------------	----

#### Batería

Vida útil de la batería [años]	~ 2,5
Número y tipo de pilas de alimentación	1x 3V CR2032

#### Detección

- Código RC6

#### Dimensiones

Dimensiones(H A P)	70x10x120
--------------------	-----------

#### Gestión de iluminación LED

- LED de confirmación adicionales para indicación de la transmisión IR

#### Configuración

---

- Ajuste manual del umbral de luminosidad, mediante valores estándar o modo de programación
  - Se pueden seleccionar los ajustes estándar del umbral de luminosidad luz diurna, oficina, pasillo
- 

#### Accesorios incluidos

---

Tipo de accesorio	Emisor manual para detector de movimiento
-------------------	---

---

#### Equipo

---

- 2 memorias de configuración para configuración idéntica de varios detectores de presencia
- 

#### Instrucciones

---

- También para aplicaciones KNX: detector de presencia IR KNX
-